



## 訂定功率

澳門馬交石炮台馬路澳電大樓  
Edifício CEM - Estrada D. Maria II, Macau

查詢通 Linha Info Info Line 2833 9911

澳門電力股份有限公司  
Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.



網站



網上服務App



微信

## 如何選擇適當的訂定功率作為您的供電合同？

在選擇適當訂定功率的電錶時，應考慮同一時間內所使用的電器的總功率，如下列所示：

所有電器於同一時間內使用的總功率	訂定功率
至3,400瓦特	3.4 千伏安
由3,400以上至6,900瓦特	6.9 千伏安
由6,900以上至11,500瓦特	11.5 千伏安
由11,500以上至13,800瓦特	13.8 千伏安*
由13,800以上至20,700瓦特	20.7 千伏安*
由20,700以上至34,500瓦特	34.5 千伏安*

## 訂定功率/斷路器對照

為確保用電安全，我們會於電錶旁安裝一個合適的電流斷路器作保護，如下列所示：

訂定功率	斷路器
3.4 千伏安	1x16 安培
6.9 千伏安	1x32 安培
11.5 千伏安	1x50 安培
13.8 千伏安*	3x20 安培
20.7 千伏安*	3x32 安培
34.5 千伏安*	3x50 安培

## 以下的範例可協助您選擇合適訂定功率的電錶：

選擇 1：

基本家居電器

1

建議申請3.4千伏安

電視機	x 1
音響	x 1
風扇	x 1
電飯煲	x 1
雪櫃	x 1
熨斗	x 1
照明	x 3

選擇 2 (1+2)：

一房或兩房一廳

2

建議申請6.9千伏安

電視機	x 1
冷氣機	x 3
洗衣機	x 1
電腦	x 1
微波爐	x 1
照明	x 2

選擇 3 (1+3)：

三房一廳

3

建議申請11.5千伏安

電視機	x 1
冷氣機	x 4
洗衣機	x 1
電腦	x 2
微波爐	x 1
儲水式電熱水爐	x 1
照明	x 4

\*三相式供電

註：以上例子假設客戶在合理情況下用電

若您希望在不受限制情況下使用上述全部電器，你可申請13.8千伏安、20.7千伏安或較高的千伏安。

## 電器功率

為方便您計算訂定功率，我們為您提供下列一些常用的電器功率以供參考：

電器	功率 (瓦特)**	您的家居
白熾燈泡	5 - 250	
慳電膽	4 - 30	
光管	14 - 65	
電視機	50 - 400	
電腦	80 - 300	
音響	20 - 100	
風扇	20 - 60	
冷氣機	1,000 - 3,000	
電暖爐	1,000 - 3,000	
抽濕機	200 - 500	
雪櫃	100 - 300	
電飯煲	300 - 1,500	
抽油煙機	40 - 150	
微波爐	500 - 1,500	
電焗爐	1,000 - 5,000	
電磁爐	1,500 - 4,000	
電熱水壺	600 - 2,000	
多士爐	600 - 1,000	
洗衣機	500 - 3,000	
乾衣機	1,000 - 3,000	
吸塵機	300 - 1,000	
洗碗碟機	2,000 - 3,000	
消毒碗櫃	500 - 1,000	
熨斗	400 - 1,000	
風筒	600 - 1,500	
儲水式電熱水爐	1,500 - 6,000	
總電器功率 (瓦特)：		

\*\*以上各電器的功率值只是估值，請參照您的電器功率值說明。

若您的電器數目或耗電量與上述的例子有所差別，您可致電查詢2833 9911或親臨我們的客戶服務中心查詢。